



Плата драйвера мощных светодиодов универсальная.

На плате можно установить до 9-ти стабилизаторов AMC7135, каждый стабилизирует ток 350 мА. Включается первая группа (3 шт.), потом вторая (6 шт.), потом две вместе.

В зависимости от мощности светодиода можно установить нужное кол-во AMC7135.

С процессором

1. коммутация питания - установить C1, не подключать S1 и S2
2. управление кнопками S1 и S2 - не устанавливать C1

Без процессора

1. коммутация общего питания - замкнуть B D E
2. коммутация питания AMC7135 - замкнуть D E, подавать + на D

